



TXA606D



Módulo 6 salidas, 16A cargas capacitivas, easy

Características técnicas

Arquitectura

Montaje REG

Funciones

Funcionamiento polifásico Adecuado para conmutar diferentes conductores externos

Funcionamiento Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas
Con funciones de seguridad para, p. ej. viento, lluvia, alarma
Con función de protección solar

Conmutación Para la conmutación de, por ejemplo, 6 cargas independientes o para la activación de 3 accionamientos.

Modo de funcionamiento Posibilidad de crear cualquier modo mixto con funciones de accionamiento y de conmutación

Configuración

Número de módulos 4

Mandos e indicadores

Piloto luminoso Si

Indicación/pantalla LED de estado integrado en la tecla de manejo manual

Interruptor/pulsador manual teclas de manejo manual para conexión/desconexión (arriba/abajo) y para función bus conexión/desconexión por canal/aparato

Botón de tecla/pulsador Con tecla de programación iluminada

Conectividad

Sistema bus, bus radio No

Sistema bus LON No

Sistema bus Powernet No

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna 230 V

Frecuencia asignada 50/60 Hz

Corriente nominal 16 A

Tensión

Tensión de servicio del BUS 21...32 V DC

Tensión de alimentación del sistema 30V DC Vía bus

Corriente eléctrica

Consumo de corriente Bus (transferencia de datos) 5 mA

Consumo de corriente Bus (reposo) 3 mA

Número de circuitos de entrada 0

Corriente circulante máxima 16 A

Corriente asignada nominal 16 A

Dimensiones	
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)	4 modules
Altura	90 mm
Potencia	
Potencia Max. con transfor. electrónicos	1200 W
Potencia de salida	2300 W
Capacidad de corte máxima	8625 W
Transformadores convencionales	1600 VA
Transformadores electrónicos	1200 W
Materiales, acabados, colores	
Color	Gris
Gestión de la iluminación	
- con balasto electrónico	20 x 36 W
- no compensadas	1200 W
Gestión de lámparas fluorescentes	
Lámparas de bajo consumo	20 x 23 W
Potencia de iluminación de las lámparas fluocompactas	18x23W
- compensadas en paralelo	1500 W /200 µF
Gestión de iluminación LED	
Número máximo de lámparas LED/CFL	18
Lámparas LED 230 V	18 x 23 W
Potencia LED	216 W
LED	LED de estado integrado en la tecla de manejo manual
Gestión de lámparas incandescentes	
Potencia máxima con lámparas de incandescencia	2300 W
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V	2300 W
Conexión	
Sección de conexión en cable flexible	0,75 / 2,5 mm ²
Sección de conexión en cable rígido	0,75 / 2,5 mm ²
Tipo de carga	Carga capacitiva
Sección de conductor (flexible)	0,75...2,5 mm ²
Sección de conductor (rígido)	0,75...2,5 mm ²
Tipo de contacto	6NA
Acoplador de bus	Con acoplador de bus integrado
Tipo de conexión	con bornes de conexión QuickConnect
Tipo de conexión de bus	Conexión bus mediante terminal de conexión
Tipo de conexión	Borne de conexión rápida
Configuración	
Modos de configuración posibles	easy system
Artículos proporcionados	
Conexión a bus incluida	Sí
Equipo	
Número de salidas	6

Expandibilidad modular	No
Utilizar	
Differentiation characteristic 3 - Sales	21
Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20...70 °C
Identificación	
Aparato de la familia	TXA
Serie principal de diseño	KNX