

Ficha técnica

LED EMERGENCIA



Nombre	LUZ LED EMERGENCIA
Descripción	Luz LED de emergencia color ámbar y linterna con dos intensidades. Funciona con tres pilas AAA
Aplicaciones	Emergencia / Señalización.
Referencia	COV16001
Alimentación	Pila 3x1,5V AAA
Color de lámpara	Ámbar
Índice de protección	IP 54
Material	Polímero
Visibilidad	360° horizontal - +/- 8° vertical
Frecuencia	De 0,8 a 2 Hz
Temp. de trabajo	-10° a 50°C
Dimensiones	Diametro Ø90mm - Altura 42mm



LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Recomendaciones

Se recomienda utilizar pilas alcalinas 1,5V AAA por su durabilidad. En este caso la durabilidad de la batería puede llegar a las 200 horas.

Operación

Antes de usar el dispositivo por primera vez, tire de la pestaña de seguridad para que las 3 pilas AAA (incluidas) entren en contacto con el dispositivo y proporcionen energía. La apertura se realiza desde la parte trasera girando hacia la izquierda.

Mantenimiento

Compruebe periódicamente el estado de las pilas. Reemplácelas cuando aprecie una disminución considerable de la intensidad de la luz.

Precauciones

Leer las instrucciones incluidas con el dispositivo.

